



Для частого демонтажа цилиндрических роликоподшипников

## Индукционные нагреватели серии EAZ регулируемого размера

Индукционные нагреватели серии EAZ 80/130 и EAZ 130/170 применяются для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников. В случае, если внутренние кольца демонтируются редко, можно применять алюминиевые нагревательные кольца SKF серии TMBR. Для внутренних колец крупногабаритных цилиндрических роликоподшипников, обычно используемых в прокатных станах, SKF предоставляет специальные индукционные нагреватели серии EAZ.

- Пригодны для большинства существующих типов цилиндрических подшипников с диаметром отверстия от 65 до 130 мм (от 2,5 до 5,1 дюйма)
- Имеются исполнения с различным напряжением питания
- Гарантия 1 год
- Предотвращают повреждение вала и внутреннего кольца подшипника
- Быстрый и безопасный демонтаж подшипников
- До посадки п6

### Карта выбора подшипников (включены все подшипники типа E)

Обозначение	Для подшипников типов NJ-NUP					
EAZ 80/130	213-220	313-319	412-417	1014-1022	2213-2220	2313-2319
EAZ 130/170	222-228	321-324	419-422	1024-1030	2222-2228	2322-2324
Обозначение	Для подшипников типа NU					
EAZ 80/130	213-221	313-320	412-418	1014-1022	2213-2220	2313-2320
EAZ 130/170	222-228	321-326	419-424	1024-1030	2222-2228	2322-2326

### Обозначения для заказа

Обозначение	Электропитание	Сила тока	Обозначение	Электропитание	Сила тока
EAZ 80/130A	2 x 230 В/50 Гц	40 А	EAZ 130/170D	3 x 230 В/50 Гц	43 А
EAZ 80/130B	2 x 400 В/50 Гц	45 А	EAZ 130/170E	3 x 400 В/50 Гц	35 А
EAZ 80/130C	2 x 460 В/60 Гц	25 А	EAZ 130/170F	3 x 460 В/60 Гц	23 А
EAZ 80/130D	2 x 415 В/50 Гц	35 А	EAZ 130/170G	3 x 420 В/60 Гц	30 А
EAZ 130/170A	2 x 230 В/50 Гц	60 А	EAZ 130/170H	3 x 415 В/50 Гц	30 А
EAZ 130/170B	2 x 400 В/50 Гц	45 А			

### Размеры

Обозначение	EAZ 80/130	EAZ 130/170
Кабель питания	5 м (16 футов)	5 м (16 футов)
Размеры	a	134 мм (5,3 дюйма)
	b	50 мм (2,0 дюйма)
	c	80 ... 132 мм (3,1 ... 5,2 дюйма)
Вес	28 кг (62 фунта)	35 кг (77 фунтов)

